

Možnosti CV

CV		rozsah	výchozí	význam
513	1	1 .. 63	1	Adresa dekodéru (nízký byt)
515	3	1 .. 15	15	Maximální svit na výstupu č.1
516	4	1 .. 15	15	Maximální svit na výstupu č.2
517	5	1 .. 15	15	Maximální svit na výstupu č.3
518	6	1 .. 15	15	Maximální svit na výstupu č.4
521	9	0 .. 7	0	Adresa dekodéru (vysoký byt)
545	33	1 .. 255	40	Rychlost efektu přechodu světla
546	34		8	Konfigurační byt (mód a paměť výstupů)
		bit 0	0	0 = 4x2 světla 1 = 2x3 světla
		bit 3	1	0 = neukládá stavy 1 = ukládá stavy